


Segítség az YL-OM verseny jegyzőkönyv készítéséhez.


Telepítés

Érdemes egy új könyvtárba kicsomagolni a programot.

Kicsomagolás után a **PACKAGE** mappában levő **setup.exe**-t kell lefuttatni. **EDItor Setup** ablak feljövetelekor **OK**.




A következő ablakban kéri a telepítés helyét, érdemes ki választani a az előzőleg kicsomagolt file-ok könyvtárát (pl: D:\Ham\Editor\).




A **Choose Program Group** ablak feljövetelekor a bekeretezett számítógépes **ikonra** kell rákattintani.

A következő ablak feljövetelekor a **Continue** gombra kattintva befejeződik a telepítés




A program az **Editor.exe** file indításával indítható, vagy a Start menü-> Minden Program-> Editor parancsikkal indítható



Ha nem a kicsomagolt könyvtárba lett telepítve a program, előfordulhat, hogy a **SYSTEM** és a **SZABÁLYOK** könyvtár üres lesz, ilyenkor a **SYSTEM** és a **SZABÁLYOK** mappát be kell másolni a telepítés helyére.

Adatbevitel

Az **első indításkor** a program üres saját adat mezőkkel jelenik meg. Ezt kiöltve az adatok rögződnek.



A „LOG készítés” gomb megnyomásakor is a LOG mező jelenik meg, ekkor értelemszerűen ki kell tölteni saját adatainkat.

A program kilépéskor elmenti az adatainkat, a következő indításkor azokat beolvassa.

A jegyzőkönyv adatfeltöltése előtt a Verseny **típusa:** ablakban ki kell választani az YL-OM versenyt.

Ezután az **Új versenyre** kattintani, majd kiválasztani, a **Frekv.sávot**, üzem**Módot** majd, hogy **Valós időben**, vagy utólag akarjuk a logot írni.

Editor by HG5BVK (2014/03/05)

2014-03-06/10:25:59 LOG készítés Adatlap kitöltés Jegyzőkönyv készítés PBand (Frekv. sáv): < 145 MHz 145 Mhz > STOP

Hívójel: HG5VY QRA: JN970K Kezelő: JÁNOS Sex: Férfi Exch: 33

LOG

Időpont	Hívójel	Kapott	Küldött	Táv	Pont	Sorsz.	Név	Frekv.

Verseny típusa: YL-OM

Új verseny

QSO törlés

QSO szerkesztés

LOG mentés

LOG beolvasás

2014-03-06/10:25:59 ☒ Valós idő 00001 Mód: FM Szorzó: 1 Kijelölt sorszám: 00000

Kapott Hívójel Kapott Riport 59 Kapott Exch. Kapott QRA AA00AA Kapott név

Pontszám számolás Küldött riport 59 Küldött exch. 33 ☐ Automatikus törlés Kapott sex:

Távolság: 0 Pontszám: 0 Hozzáad QSO felülírás Törlés Nő Férfi

Össz. pontszám: 000000

Utólagos log vezetés esetén először a hívójelet érdemes átírni, majd az óra, percet, ellenkező sorrendben duplának jelzi a QSO-t.

A vett ellenőrzőszámot a **Kapott exCh** ablakba kell beírni.

A **Kapott sex** ablakban ki kell választani, az ellenállomás nemét.

Hozzáad vagy **Enter gomb** megnyomása után írható be a következő QSO.

Hibás adatbevitel esetén a **QSO törlés** gombbal lehet törölni a sort

Az utolsó QSO után el kell menteni a Logot a **LOG Mentés** gombbal, ahol meg kell adni a Log nevét,

Enter name

D:\
ham
EdiEditor
LOG

yl-om 2014 rh.log

New directory

yl-om 2014 .log

Ok Cancel Filter (*.xxx")

Ezután el lehet készíteni a jegyzőkönyvet.

Jegyzőkönyv készítés

A **Jegyzőkönyv készítés** re kattintva először ki kell választani a jegyzőkönyv formátumot „**ADIF (YL-OM)**”, majd **Eredmény kiszámolás** gomb beolvasva az aktuális log adatait

EDiTOR by HG5BVK (2014/03/05)

2014-03-06/10:43:02 LOG készítés Adatlap kitöltés **Jegyzőkönyv készítés** PBand (Frekv. sáv): < 3,5 MHz 80m > STOP

Hívójel: HG5VY QRA: JN970K Kezelő: JÁNOS Sex: Férfi Exch: 33

Jegyzőkönyv készítése

☐ Eredmények ☒ Jegyzőkönyv Eredmény törlés **Eredm. kiszámolás** ADIF (YL-OM) Jkönyv készítés

ADIF/YL-OM eredmény

Dátum	Idő	Kapott	Küldött	Sáv	Mód	Pont
20140306	102853	HA5BGG ;GYURI	059:0022;F;059:0033;F;145 MHz;FM			00001;
20140306	102911	HA5AM ;KLARI	059:0010;H;059:0033;F;145 MHz;FM			00005;
20140306	102927	HA5FQ ;MARTI	059:0052;H;059:0033;F;145 MHz;FM			00005;
20140306	102953	HA5FM ;PISTA	059:0052;F;059:0033;F;3,5 MHz;FM			00001;
20140306	102953	HA8PA ;JÁNOS	059:0022;F;059:0033;F;3,5 MHz;SSB			00001;

Ez után lehet a **Jkönyv készítés**re kattintani.

ADIF (YL-OM) Jkönyv készítés

Küldött	Sáv	Mód	Pont
059:0033;F;145 MHz;FM			00001;
059:0033;F;145 MHz;FM			00005;

Az EdiTOR elkészíti az ADIF fájlt.

EDiTOR by HG5BVK (2014/03/05)

2014-03-06/10:47:59 LOG készítés Adatlap kitöltés Jegyzőkönyv készítés PBand (Frekv. sáv): < 3,5 MHz 80m > STOP

Hívójel: HG5VY QRA: JN970K Kezelő: JÁNOS Sex: Férfi Exch: 33


Jegyzőkönyv készítése

☐ Eredmények ☒ Jegyzőkönyv Eredmény törlés Eredm. kiszámolás ADIF (YL-OM) Jkönyv készítés

Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv mentés

```
ADIF Created with <Editor by HG5BVK>, conforming to ADIF standard specification V 1.00
YL-OM 2014
Operator: HG5VY JÁNOS OM 73's
Claimed total score: 14
<EOH>
<CALL:6>HA5BGG <NAME:5>GYURI
  <QSO_DATE:8>20140306 <TIME_ON:6>102850 <TIME_OFF:6>102859 <BAND:2>2m <MODE:2>FM <FREQ:6>145000
  <RST_SENT:4>5933 <RST_RCVD:4>5922
<EOR>
<CALL:5>HA5AM <NAME:5>KLARI
  <QSO_DATE:8>20140306 <TIME_ON:6>102910 <TIME_OFF:6>102919 <BAND:2>2m <MODE:2>FM <FREQ:6>145000
  <RST_SENT:4>5933 <RST_RCVD:4>5910
<EOR>
<CALL:5>HA5FQ <NAME:5>MARTI
  <QSO_DATE:8>20140306 <TIME_ON:6>102920 <TIME_OFF:6>102929 <BAND:2>2m <MODE:2>FM <FREQ:6>145000
  <RST_SENT:4>5933 <RST_RCVD:4>5952
<EOR>
<CALL:5>HA5FM <NAME:5>PISTA
  <QSO_DATE:8>20140306 <TIME_ON:6>102950 <TIME_OFF:6>102959 <BAND:3>80m <MODE:2>FM <FREQ:4>3500
  <RST_SENT:4>5933 <RST_RCVD:4>5952
<EOR>
<CALL:5>HA8PA <NAME:5>JÁNOS
  <QSO_DATE:8>20140306 <TIME_ON:6>102950 <TIME_OFF:6>102959 <BAND:3>80m <MODE:3>SSB <FREQ:4>3500
  <RST_SENT:4>5933 <RST_RCVD:4>5922
<EOR>
<CALL:5>YU7GL <NAME:5>PISTA
```

A **Jegyzőkönyv mentésre** kattintva be kell írni a jegyzőkönyv „nevét. adi” kiterjesztéssel.



Ez küldhető el yl-om@mraszbsz.hu címre.

Ha bármilyen okból megszakadna az adatbevitel a **Jegyzőkönyv készítés** előtt az adatokat el lehet menteni **Log mentésre** kattintva. Itt a bal alsó sarokba kell beírni a log nevet és a kiterjesztést.

Az elmentett QSO adatokat a **Log beolvasás** gomb megnyomásával lehet behívni. A kiválasztott log névre rákattintva lehet előhívni.

Sok sikert kíván HA5FQ